



MT65 Beluga Lite
Komputery mobilne

Cechy

Android 8.1

Model MT65 Beluga Lite z systemem Android 8.1 OS obsługuje prawie nieograniczone możliwości zastosowań. Zapewnia bezpieczeństwo danych i narzędzia administracyjne, które są potrzebne do zachowania kontroli i pełnego spokoju.

Skaner kodów kreskowych VGA.

Urządzenie MT65 Beluga Lite jest wyposażone w czytnik kodów kreskowych 2D VGA, który zapewnia doskonałą wydajność skanowania - pozwala skanować prawie każdy kod kreskowy 1D i 2D z imponującą szybkością i łatwością.

Wszechstronne wprowadzanie danych.

W komputerze mobilnym MT65 Beluga Lite połączyliśmy funkcję ekranu dotykowego z klawiaturą fizyczną. Ekran dotykowy umożliwia łatwą nawigację po aplikacjach, a klawiatura służy do szybkiego i łatwego pisywania ilości i zapasów.

Trwała bateria.

Komputer MT65 Beluga Lite zapewnia do 10 godzin pracy na baterii, więc możesz mieć pewność, że wytrzyma całą zmianę. Czy Twoje

zastosowanie wymaga dłuższego działania? Zagwarantujemy wymienną baterię i stację dokującą z dodatkowym gniazdem baterijnym. Możesz łatwo wymienić baterię i szybko przystąpić do skanowania.

Skanowanie pod kątem zapewnia wyższy komfort

Mechanizm skanowania megapikselowego w komputerze MT65 Beluga Lite jest ustawiony pod kątem. Oznacza to, że ekran i klawiatura pozostają widoczne dla operatora, nawet podczas skanowania kodów znajdujących się powyżej ramion.

Certyfikat GMS.

MT65 Beluga Lite jest wyposażony w certyfikowany system operacyjny Android 8.1 GMS. Usługi mobilne Google (GMS) oferują zintegrowane aplikacje Google, w tym Gmail, Mapy Google oraz Sklep Google Play.

Akcesoria pozwalają zaspokoić wszystkie potrzeby użytkownika

Do MT65 Beluga Lite można dobrać różne akcesoria uzupełniające, wśród których znajdują się: stacja dokująca i komunikacyjna (USB) z jednym gniazdem, uchwyt pistoletowy, ładowarka uniwersalna oraz kabura.

Sugerowane branże



Sprzedaż



Magazynowanie



Logistyka



Produkcja



Przemysł



MT65 Beluga Lite Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D
Czujnik obrazu	CMOS 640x480
Celowanie	Celownik LED
Oświetlenie	Biała dioda LED (625 ± 10 nm)

Wydajność

System operacyjny	Android 8.1 GMS
Procesor	Czterordzeniowy 1,5 GHz
Pamięć RAM	2 GB
Pamięć Flash	16 GB
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Karta Micro SD (maks. 128 GB)

Właściwości fizyczne

Typ Baterii	3,7 V, 3800 mAh
Aparat fotograficzny	8 megapikseli, autofocus, z latarką LED
Wymiary (mm)	166 (dł.) x 73 (szer.) x 26 (wys.) mm
Wyświetlacz	4" WVGA (800 x 480)
Gniazdo rozszerzeń	Karta Micro SD (maks. 128 GB)
Oczekiwana żywotność baterii	10 godzin
Oczekiwany czas ładowania	4,5-5 godzin (ładowanie przez zasilacz sieciowy)
Interfejsy	Micro USB 2.0, ładowanie akumulatora przez USB
Klawiatura	30 klawiszy (w zestawie klawisze boczne) z podświetleniem
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i wielokolorowe diody LED
Zasilanie wejściowe	AC110 ~ 240V, 50~60Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 5 V, 2 A
Panel dotykowy	Ekran dotykowy
Waga	330 g (razem z baterią)

Bezprzewodowy

WWAN RADIO	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz oraz 5 GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 4.2 LE, kompatybilny wstecznie
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

Środowisko

Temperatur robocza	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C (-22°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,2 m

MT65 Beluga Lite Specyfikacja techniczna

Klasa IP	IP65
Akcesoria	
Standardowo	Bateria, zasilacz sieciowy, przewód USB
Opcjonalnie	Stacja dokująca, bateria, zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, ładowarka z 4 gniazdami
Oprogramowanie	
MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulacja terminala	StayLinked, Ivanti Velocity
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor
Certyfikaty	
Sprzęt komputerowy	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
Gwarancja	
Standardowo	2 lata