

Tuner DVB-T2 H.265 HEVC Krüger&Matz



Krüger&Matz

Marka:

Krüger&Matz

Kod produktu:

KM0550B

Kod EAN:

5901890070812

Opis techniczny

GŁÓWNE FUNKCJE

Wyświetlacz LED

W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T

Automatyczne/ręczne wyszukiwanie kanałów

Aktualizacja oprogramowania, odtwarzanie multimedialnych oraz PVR przez port USB

7-dniowy przewodnik po programach (EPG)

Timeshift

Wielojęzyczne menu

Programowanie nagrywania (PVR)

Wyświetlanie siły i jakości sygnału

LCN (Logiczny Numer Kanału)

Podgląd kanałów TV

Kontrola rodzicielska

Timer

Telegazeta

Lista ulubionych kanałów

SYSTEM

Procesor: GX6702S5

Pamięć wewnętrzna: 32 Mb

Pamięć RAM: 512 MB DDR3

Impedancja wejściowa: 75 Ohm

Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px

Format wideo: Auto, 16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Dekoder wideo: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265

Obsługiwane formaty: H.264, HEVC, MP3, MP4, MKV, JPEG, AVI

Dekoder audio: MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus

Formatowanie dysku: FAT32, NTFS

TUNER TV

Zakres częstotliwości: (VHF) 170~230 MHz; (UHF) 470~862 MHz

Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Pasmo: 7 MHz, 8 MHz

WEJŚCIA/WYJŚCIA
SCART
COAXIAL
HDMI (576I/P, 720I/P, 1080I/P)
USB 2.0
1x IEC konektor (ANT IN)

ZASILANIE
Napięcie wejściowe: 110-240 V; 50/60 Hz
Pilot: 2x bateria AAA
Pobór mocy: Maks. 6 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W

PARAMETRY FIZYCZNE
Wymiary: 150 x 86 x 32 mm
Długość przewodu zasilającego: 1,1 m
Waga: 226 g

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Specyfikacja

Dane logistyczne	